

Cómo mantener tus impresoras DTF durante un período de inactividad

Vacaciones

Modificado 11 Julio 2023

Directrices generales:

- Asegúrate de que **todos los inyectores están presentes** realizando una **comprobación de inyectores** al final del último día de trabajo.
- Realiza un **ciclo de limpieza de mantenimiento** para asegurarse de que no quedan restos de tinta.
 - Limpieza alrededor del cabezal.
 - Limpia el rascador.
 - Limpia alrededor del tapón.
 - Realiza un almacenamiento prolongado.
- Retira el material cargado** para evitar la deformación del material.
- En las impresoras 628D sin sistema de circulación interna, asegúrate de que el **cabezal de impresión está correctamente tapado** y humedece el tapón con líquido de limpieza (**no utilices líquido disolvente de inyectores**) después de apagar la impresora. Si dejas la impresora sin tapar durante mucho tiempo, el inyector se soltará y el cabezal acabará dañándose.
- Vacía la botella de residuos.**
- Para **evitar la acumulación de polvo** en el interior de la impresora, asegúrate de cerrar todas las cubiertas de la impresora.

Cómo mantener tus impresoras DTF durante un período de inactividad

Vacaciones

Modificado 11 Julio 2023

—Apagado / Modo reposo:

1. Para impresoras 628D con sistema de circulación interna y XPD-724 DTF / impresoras a base de agua se puede encender con seguridad 24/7.
2. Para períodos cortos de inactividad (**menos de 2 semanas**) mantén la impresora en modo reposo asegurándote de que los cartuchos están llenos y **vacía la botella de residuos y restablece el nivel en MSM.**
3. Si el período de inactividad de las impresoras de tintas DTF es **superior a 3 semanas, sigue las siguientes pautas.**

Tintas XPD

VISTA GENERAL MANTENIMIENTO DIARIO

Descarga [AQUÍ Buenas prácticas 628D-628DC](#)

En caso de que la impresora no se utilice durante 1 semana o más pero puede ser mantenida cada semana, realiza este mantenimiento semanal.

En caso de que la impresora no se utilice durante 3 semanas o más y no se puede mantener cada semana (la impresora se apagará), realiza este mantenimiento.

PASO 1 - Sigue el procedimiento de mantenimiento diario.

PASO 1 - Realiza un almacenamiento prolongado (*).

PASO 2 - Agita las bolsas de tinta / cartuchos.

PASO 2 - Sigue el procedimiento de mantenimiento diario.

PASO 3 - Despierta la impresora del "Modo reposo".

PASO 3 - Apaga la impresora.

PASO 4 - Comprueba que no falte ningún inyector.

PASO 5 - Sigue el procedimiento de mantenimiento diario.

PASO 6 - Vuelve a poner la impresora en "Modo reposo".

* Nota: El almacenamiento prolongado requiere un juego de bolsas/cartuchos de limpieza nuevos para completar correctamente el ciclo.